

OBRA:										TABLERO: B										TIPOS DE CARGA: A = ALUMBRADO 506 x 0.60 = 303.6 W C = CONTACTOS 13,280 x 0.60 = 7968 W M = MOTORES 14,159 x 0.60 = 8495.4 W RESERVA x 1.00 = 0 W TOTALES 27,945.00 W KW FASE A: 9,076.00 KW FASE B: 9,452.00 KW FASE C: 9,417.00										POT. INST. 506 x 0.60 = 303.6 W 13,280 x 0.60 = 7968 W 14,159 x 0.60 = 8495.4 W x 1.00 = 0 W 16,767.00 W DESBALANCE: 4.14 KW TOTALES: 27,945.00 I NOMINAL: 73.34										UBICACIÓN:	
UBICACIÓN:										220 /127 VOLTS, 3 F., 4 H., 60 HZ. INT. PPAL.: 100 A BARRAS:										ALIM. DE:																					
																				ALIMENTADOR:																					
																				TEMP. DE AISLAMIENTO: 75 °C																					
FASE A	FASE B	FASE C	NUM. DE CTO.	Tipo Simbolo Potencia WATTS	C REFRI	C MICRO	A L9	A L8	A L7	A L6	A L5	A L4	A L3	A L2	A L1	C LAVADORA	C HERRAMIENTA	C SECADORA	C COCINA	C Ø	NUM. DE POLOS	CAP. de ITM Amp.	l. Amp.	ILx1.25 Amp.	TENSION VOLTS	FASES No.	SERVICIO														
			1	506				1						21	14						1	15	3.98	4.98	127	1	CIRCUITO DE ALUMBRADO														
			3	335				1						14	9						1	15	2.64	3.30	127	1	CIRCUITO DE ALUMBRADO														
			5	1,200					12												1	15	9.45	11.81	127	1	CIRCUITO DE ALUMBRADO														
			7	1,224			1	2			3	22	7	20							1	15	9.64	12.05	127	1	CIRCUITO DE ALUMBRADO														
			9	450			15														1	15	3.54	4.43	127	1	CIRCUITO DE ALUMBRADO														
			11	540														3			1	20	4.25	5.31	127	1	SECADORA DE GAS														
			13	750													1				2	20	6.82	8.52	220	2	SALIDA PARA HERRAMIENTA 220V														
			15	750																	4	1	20	5.67	7.09	127	1	CIRCUITOS DE CONTACTOS													
			17	720																	6	1	20	8.50	10.63	127	1	CIRCUITOS DE CONTACTOS													
			19	1,080																	8	1	20	11.34	14.17	127	1	CIRCUITOS DE CONTACTOS													
			21	1,440																	1	1	20	3.94	4.92	127	1	CIRCUITO COCINA P.B													
			23	500															1		3	1	20	4.25	5.31	127	1	CIRCUITOS DE CONTACTOS													
			25	540																	3	1	20	4.25	5.31	127	1	CIRCUITOS DE CONTACTOS													
			27	540																	3	1	20	4.25	5.31	127	1	CIRCUITO COCINA P.A													
			29	900																	5	1	20	7.09	8.86	127	1	CIRCUITOS DE CONTACTOS													
			2	1,119												1					2	20	10.17	12.72	220	2	SALIDA DE LAVADORA 220V														
			4	1,119																		2	20	10.17	12.72	220	2	SALIDA DE LAVADORA 220V													
			6	1,119												1						2	20	10.17	12.72	220	2	SALIDA DE LAVADORA 220V													
			8	1,119																		2	20	10.17	12.72	220	2	SALIDA DE LAVADORA 220V													
			10	1,119												1						2	20	10.17	12.72	220	2	SALIDA DE LAVADORA 220V													
			12	1,119																		2	20	10.17	12.72	220	2	SALIDA DE LAVADORA 220V													
			14	1,119												1						2	20	10.17	12.72	220	2	SALIDA DE LAVADORA 220V													
			16	1,119																		2	20	10.17	12.72	220	2	SALIDA DE LAVADORA 220V													
			18	1,119													1					2	20	10.17	12.72	220	2	SALIDA DE LAVADORA 220V													
			20	1,119																		1	20	11.81	14.76	127	1	CIRCUITO COCINA P.B													
			22	1,500															3		1	20	7.87	9.84	127	1	CIRCUITO COCINA P.B														
			24	1,000															2		1	20	3.94	4.92	127	1	REFRIGERADOR														
			26	500	1																6	1	20	8.50	10.63	127	1	CIRCUITOS DE CONTACTOS													
			28	1,080																	1	30	9.45	11.81	127	1	MICROONDAS														
			30	1,200		1																																			
TOTAL:					1	1	16	4	12	-	3	22	7	55	23		1	3	6	35																					